

วิธีการติดตั้งเครื่องเรียกคิว Queue-200

อุปกรณ์ที่ต้องใช้งาน

- 1) ตัว Host
- 2) Pager 10 ตัว
- 3) Pager Chart 1 ตัว
- 4) Adapter สำหรับชาร์จ (เสียบปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วง)

***ขั้นตอน1 เตรียมเครื่องก่อนการใช้งาน

- 1) เสียบเสารับสัญญาณเข้ากับตัวเครื่อง
- 2) เสียบสาย Adapter เข้ากับตัว Host และฐานของ Pager ฐานชาร์จ
- 3) วางตัว Pager ทุกตัวลงฐานชาร์จ
- 4) จะสังเกตเห็นตัวเลข 1 2 310 ที่หน้าตัว pager
- 5) ตัว Host หน้าจอขึ้น C - - - (หน้าจอปกติพร้อมใช้งาน)



ขั้นตอนที่ 2 : ขั้นตอนการใช้งาน (ปกติแล้วเราจะตั้งค่าการใช้งานพร้อมการใช้งานให้แล้ว) ต้องเตรียมอุปกรณ์ตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

- 1) *** หยิบตัว Pager ออกจากฐานชาร์จ และให้สังเกตเลขที่แสดงที่ตัว Pager
- 2) ที่ตัว Host กดเลขที่เราจะเรียก เช่น 1 ตามด้วย Call
- 3) ที่ตัว Pager จะมีเสียงเตือน + ไฟ Led + สั่น กดหยุดเสียงแจ้งเตือนที่กลางตัว pager
- 4) ให้กลับไป *** ทำขั้นตอนที่ 1 อีก ให้ทำทีละตัว



วิธีการปิดเครื่องการใช้งาน (ปิดเครื่องปิดร้านกลับบ้าน)

- 1) วางตัว pager ทุกตัวลงแท่นชาร์จ
- 2) ที่ตัว Host หน้าจอขึ้น C - - - กดเลข 9 9 9 ตามด้วย Call
- 3) ถอด Adapter ออกจากปลั๊กพวง หรือกด สวิตช์ปิดไฟที่ปลั๊กพวงก็ได้
- 4) จบขั้นตอนการปิดเครื่อง

- 3) สั่งเกตที่ Pager ขึ้น --- (เพื่อให้เราใส่เลขที่ต้องการ)
- 4) กดเลขที่เราต้องการ เช่น 15 ตามด้วย Call
- 5) ยกตัว Pager ออกจากแท่นชาร์จ (ต้องยกออกจากแท่นชาร์จ)
- 6) จะมีเสียงแจ้งเตือน 1 ครั้ง และมีเลขที่เราต้อง คือ 15 แสดงที่ตัว pager
- 7) ที่ตัว Host กด ← 2-3 ครั้ง จนเห็นหน้าจอ C ---
- 8) ทดลองกดเรียวกิว ตัว pager จะมีเสียงแจ้งเตือน

Key ที่ใช้งานประจำ

Mute + S000 + call >>> โหมดการใช้งานปกติ เสียง + ไฟ + สั่น

Mute + S999 + Call >>> โหมดการใช้งาน Silent ไฟ + สั่น

P + 999 + call >>> เปลี่ยนเลขคิว / เพิ่มคิว

C --- + เลขที่เรียวกิว เช่น 7+ Call >>> หน้าการใช้งานปกติ

C --- + 7 + call >>> โหมดเรียวกิว

C --- + 999 + call >>> ปิดเครื่องกลับบ้าน ปิดร้าน